

ПП "Арт-простір"

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

Проект адаптації магазину "Секунда"
в ТРЦ "БЛОКБАСТЕР", за адресою: м. Київ,
вул.Степана Бандери, 36

РОЗДІЛ ЕТР

Стадія: РП

Од'єкт: 01/14/19-ЕТР

Номер приміщення: А1034

Замовник: магазин "Секунда"

Директор _____ Білик М.В.

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
АТЕСТАЦІЙНА АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНА КОМІСІЯ

Серія АР

№ 007182

КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ СЕРТИФІКАТ
відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг),
пов'язаних із створенням об'єкта архітектури

інженер-проектувальник
(найменування професії)

Виданий про те, що **Горбкя Андрій Васильович**
(прізвище, ім'я, по батькові)

пройшов(ла) професійну атестацію, що підтверджує його (її) відповідність кваліфікаційним
вимогам у сфері діяльності, пов'язаної із створенням об'єктів архітектури, професійну
спеціалізацію, необхідний рівень кваліфікації і знань.

Категорія: **інженер-проектувальник**

Кваліфікаційний сертифікат видано згідно з рішенням Атестаційної архітектурно-будівельної
комісії (далі - Комісія) від _____ № _____
(рішенням **відповідної** секції Комісії
від **09.04.2013** № **45**, затвердженням президією
Комісії **12.04.2013** № **43-ІП**).

Зареєстрований у реєстрі атестованих осіб **12.04** **2013** року
за № **6325**.

Роботи (послуги), пов'язані із створенням об'єктів архітектури, спроможність виконання
яких визначено кваліфікаційним сертифікатом:

**інженерно-будівельне проектування у частині забезпечення безпеки
експлуатації, забезпечення захисту від шуму**

Дата видання **12.04** **2013** року


(підпис) _____
Губень П.І.
(прізвище, ім'я, по батькові)

Проект адаптації магазину "Секунда"
в ТРЦ "БЛОКБАСТЕР"
за адресою: м. Київ, вул. Степана Бандери, 36
Об'єкт: 01/14/19-ЕТР
Стадія: РП

Держзач. КОФ. Зам. 3583 2012 р. IV кв.

Зам. інв. №	Підпис і дата							01/14/19-ЕТР		
		Зм.	Кільк.	Арк	№ док	Підпис	Дата	Проект адаптації магазину "Секунда" в ТРЦ "БЛОКБАСТЕР", за адресою: м. Київ, вул. Степана Бандери, 36		
Інв. № ор.								Стадія	Аркуш	Аркушів
								Р П	0	
		Директор	Білик					Замовник: Магазин "Секунда"		
		Розробив	Павлишин					План розміщення електроустановочного обладнання на відм. 0.000		
								ПП "АРТ Простір"		

Відомість робочих креслень основного комплекту		
Аркуш	Найменування	Примітки
1	Загальні дані	На 2-ох аркушах
2	ЩВРП-А1033. Принципова однолінійна схема	
3	План розміщення електроустановочного обладнання на відм. 0.000	
4	План розміщення світлотехнічного обладнання на відм. 0.000	
5	План силової та розеточної електромережі на відм. 0.000	
6	План електромережі освітлення на відм. 0.000	
Відомість документів, на які посилаються, та які додаються		
Позначення	Найменування	Примітка
	<u>Документи, на які посилаються</u>	
ПУЕ, видання 2017р.	Правила улаштування електроустановок	
ДБН В.2.5-23-2010	Проектування об`єктів цивільного призначення	
ДБН В.2.5-28-2006	Природне і штучне освітлення	
ДБН В.2.5-27-2006	Захисні заходи електробезпеки в електроустановках будинків і споруд.	
	Електрообладнання спеціальних установок	
НАБВ.01.056-2005/111	Правила будови електроустановок. Протипожежний захист електроустановок	
	<u>Документи, які додаються</u>	
01/14/19-ЕТР.С	Специфікація обладнання, виробів та матеріалів	(1 арк.)
Основні техніко-економічні показники об`єкту		
№ пп	Показник	Значення
	Категорія надійності електропостачання	III (джерело - електромережа ТРЦ
	Тип системи заземлення	TN-S, з повторним (робочим) заземленням на вводі
	Напруга живлячої мережі, кВ	0,4 (0,22)
	Ррозрахункова потужність електроприймачів магазину, кВт	6.605 (0,38)
	Розрахункове споживання електроенергії, (кВт х год)/рік	9000

Умовні позначення (початок)								
Позначення			Найменування				Примітка	
 ЩРО-А1033			Силовий ввідно-одліковий щит 0,4 кВ					
			Випуск проводів під кородку					
			Світильник растровий Рн=50Вт 220В ІР20					
			Світильник аварійного евакуаційного освітлення з акумуляторною батареєю					
			Клемна кородка (підвід електроживлення до споживача)					
			Світильник підвісний Рн=35Вт 220В ІР20					
			Прожектор світлодіодний Рн=50Вт 220В ІР20					
			Вимикач для прохованого монтажу однополюсний; 16А; ~250В; ІР20					
			Розетка для прихованого встановлення двополюсна з захистним контактом, ІР20 (дві штуки)					
 4.2мх14.4Вт			Світлодіодна підсвітка LED стрічка Рн=4.2мх14,4Вт=60,48Вт					
 Ф1(0.61кВт;~220В)			Факоїл					
			Прихована електропроводка в ПВХ трубах					

Електрообладнання та електроосвітлення

Проект внутрішнього електропостачання магазину розроблений у відповідності з вимогами ПУЕ , ДБН В.2.2-23-10, на основі архітектурно-будівельної, сантехнічної, технологічної частини проекту По ступеню надійності, забезпечення електроенергією, відноситься до III категорії електропостачання. Проект внутрішнього електропостачання обладнання розроблений на напругу 380/220 В з глухозаземленною нейтраллю, проводка прихованого виконання, проводи та кабелі з мідними жилами.

Розподіл електроенергії до споживачів передбачено від розподільчо-одлікового щитка (ЩРО-А58. Розподільчий пристрій індивідуального виконання, двері замикаються на ключ, для унеможливлення доступу некваліфікованого персоналу. Освітленність приміщень прийнята по нормам ДБН В.2.5-28-2006. Для освітлення приміщень передбачено світлодіодні світильники.

Висота установки вимикачів, розеток вказана на планах. Внутрішня електропроводка освітлювальної та розеточної мережі виконана кабелем ВВНгг-нд 3х2,5 приховано в стінах, та за підвісною стелею. Провода та кабелі, що прокладаються відкрито, проводку за підвісною стелею прокладати в негорючій трубі ПВХ.


Заземлення

Заземлення РЕ-шини ВРП передбачезно виконати через РЕ-жилу живлячого кабеля, шляхом приєднання до існуючого контуру заземлення будівлі. Опір контура заземлення не повинен перевищувати 4 Ом. Усі металеві неструмоведучі частини обладнання, та будівельні конструкції, сталеві труби комунікації необхідно об'єднати з основною системою зрівнювання потенціалів та заземлення, шляхом приєднання до головної РЕ-шини, розташованої у ЩРО-А58

Примітки. Даний проект виконано у відповідності з діючими нормами і правилами (в тому числі по вибухово-пожежній безпеці), охороні навколишнього середовища і безаварійної експлуатації об'єкта при дотриманні передбачених проектом заходів та правил експлуатації .

						01/14/19-ЕТР		
						Проект адаптації магазину “Секунда” в ТРЦ “БЛОКБАСТЕР”, за адресою: м. Київ, вул.Степана Бандери, 36		
Зм.	Кільк.	Арк	№ док	Підпис	Дата			
Директор	Білик					Замовник: Магазин “Секунда”	Стадія	Аркуш
							Р П	1
Розробив		Павлишин				Загальні дані	ПП “АРТ Простір”	

Дані живильної мережі	
Шинопровід	Позначення, тип, Іном, А розчеплювач або плавка вставка, А
	Тип, напруга, переріз (шинопровід) Розрахунковий струм, А Установлена потужність, кВт
Ап-ат лінії, що відходить	Позначення, тип, Іном, А Розчеплювач або плавка вставка, А
Номер кабелю за кабельним журналом	
Пусковий апарат	Тип Ін, А Розчеплювач автомату, вставка, А Нагрівальний елемент теплового реле вставка, А
Номер кабеля за кабельним журналом	
Електроприймач	Умовне позначення за планом
	Номер за планом
	Тип
	Руст, кВт Рроз, кВт
	Струм, А Іном Іп
	Найменування механізму за планом
Номер за технологічним планом	




Електроприймач	Умовне позначення за планом	1	2	3	4	5	"Вухід"			
	Номер за планом						-	1X9-19;1K1;	1X1-19;1K2; 2X1-2	Ф1
	Тип	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Руст, кВт Рроз, кВт	2х0,05=0,1	1,265	31х50=1,550	0,975	0,060	0,011	1,15	1,05	0.3
	Струм, А	Іном	0,5	6,3	7,7	4,9	0,3	0,1	6,6	6,0
		Іп								
	Найменування механізму за планом	Освітлення оновне. Службове приміщення на вмикач "1" Освітлення оновне. Торгівельна зала на вмикач "2" Освітлення оновне. Торгівельна зала на вмикач "3" Освітлення оновне. Торгівельна зала на вмикач "4" Освітлення оновне. Торгівельна зала на вмикач "4" Аварійне освітлення Розетки Торгового приміщення Розетки Торгового і службового приміщень Фанкойл								
	Номер за технологічним планом									

Число і переріз жил напруга	Марка	
	ВВГнг-нд	(N)HXH 180/Е30
5х4	20	
3х1,5	15	30
3х2,5	320	

Позначення по стандарту	Діаметр по стандарту,мм	Довжина м
ПВХ	25	20
ПВХ	20	385

						01/14/19-ЕТР			
						Проект адаптації магазину "Секунда" в ТРЦ "БЛОКБАСТЕР", за адресою: м. Київ, вул.Степана Бандери, 36			
Зм.	Кільк.	Арк	№ док	Підпис	Дата				
Директор		Білик				Замовник: Магазин "Секунда"	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив		Павлишин					Р П	2	
						ВРП-А1033. Принципова однолінійна схема електропостачання	ПП "АРТ Простір"		

БРП-А1033
(6,605 кВт; ~380В)
h=1,6




Експлікація приміщень


Номер	Найменування	Площа, м ²
1	Торгівельний зал	50,33
2	Службове приміщення	4,52
Загальна площа		54,85

Примітка

- Завдання на проект силової і розеточної мережі (тип, кількість, розміщення) розглянуте у дизайнерській частині проєкту і взяте з аналогічних проєктів магазинів "Секунда".
- Прив'язки по встановленню розеток і коробок і іншого обладнання уточнюються по місцю і показані інформативно.

Зам. інв. №							1. Завдання на проект салону і розеточної мережі (тип, кількість, розміщення) розглянуте у дизайнерській частині проєкту і взяте з аналогічних проєктів магазинів "Секунда". 2. Прив'язки по встановленню розеток і коробок і іншого обладнання уточнюються по місцю і показані інформативно.				
							01/14/19-ЕТР				
Підпис і дата							Проект адаптації магазину "Секунда" в ТРЦ "БЛОКБАСТЕР", за адресою: м. Київ, вул.Степана Бандери, 36				
Інв. № ор.	Зм.	Кільк.	Арк	№ док	Підпис	Дата	Замовник: Магазин "Секунда"		Стадія	Аркуш	Аркушів
	Директор		Білик						Р П	З	
	Розробив		Павлишин				План розміщення електроустановочного обладнання на відм. 0.000		ПП "АРТ Простір"		

Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. № ор.	



Експлікація приміщень

Номер	Найменування	Площа, м ²
1	Торгівельний зал	50,33
2	Службове приміщення	4,52
Загальна площа		54,85

Примітка

- Завдання на проект освітлювальної мережі розглянуте у дизайнерській частині проекту і взяте з аналогічних проектів магазинів "Секунда".
- Привязки по встановленню світлотехнічного обладнання уточнюються по місцю і показані інформативно.

						01/14/19-ЕТР		
						Проект адаптації магазину "Секунда" в ТРЦ "БЛОКБАСТЕР", за адресою: м. Київ, вул.Степана Бандери, 36		
Зм.	Кільк.	Арк	№ док	Підпис	Дата	Стадія	Аркуш	Аркушів
Директор	Білик					Р П	4	
Розробив	Павлишин					План розміщення світлотехнічного обладнання на відм. 0.000		
						ПП "АРТ Простір"		

Зам. інв. №

Підпис і дата

Інв. № ор.

Позиція	Назва і технічна характеристика	Тип, марка, позначення документа, опитового листа	Код обладнання, виробу, матеріалу	Завод-виробник	Єдиниця виміру	Кількість	Маса одиниці, кг	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Щитове електрообладнання							
БРП-А1033	Щит , ~380В; ІР31 індивідуального виготовлення, в складі:	інд. вигот. арк.2			ком.	1		
	Освітлювальна апаратура							
	Світильник 220В, 50Вт; растровий; ІР20				шт.	2		
	Світильник 220В, 11Вт; аварійноого освітлення з акумуляторною батареєю; ІР20				шт.	1		
	Прожектор світлодіодний 220В, 50Вт; ІР20 з шиною 25мм				шт.	31		
	Світильник підвісний 220В, 35Вт; ІР20				шт.	6		
	Світлодіодна стрічка МОТОКО 220В, 14,4Вт/м				м	34		
	Розетка утопленого з заземляючим контактом виконання ІР20 220 В 16А				шт.	22		
	Вимикач утопленого виконання одноклавішний ІР21 220 В 16А				шт.	3		
	Електроустановочне обладнання							
	Коробка установочна для прихованого встановлення				шт.	25		
	Коробка розгалужувальна для прихованого встановлення				шт.	50		
	Кабельно-провідникова продукція і труди продукція							
	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції з низьким димоутворенням, що не підтримує горіння на напр.1	ВВГнг-нд						
	пер. 5х4 мм ²			“Южкабель”	м	20		
	пер. 3х2,5 мм ²			“Южкабель”	м	320		
	пер. 3х1,5 мм ²			“Южкабель”	м	15		
	Кабель силовий з мідними жилами в ПВХ ізоляції з низьким димоутворенням, що не підтримує горіння на напр.1 пер. 3х1,5 мм ²	FLAME-X950(N)HXHFE180/E30			м	30		
	Труди гофрована ПВХ Дн/Ду=20/14,1 мм	СТГ10-20-К41-100І ТУ 2248-002-14369938-2008		“ИЕК”	м	385		
	Труди гофрована ПВХ Дн/Ду=25/14,1 мм	СТГ10-25-К41-100І ТУ 2248-002-14369938-2008		“ИЕК”	м	20		
	Тримач з зачіпкою для труди ПВХ Дн=25 мм (з дюбелем з самонарізом в компл.)	СТА10D-СТ-25-К41-100		“ИЕК”	шт.	30		
	Тримач з зачіпкою для труди ПВХ Дн=20 мм (з дюбелем з самонарізом в компл.)	СТА10D-СТ-20-К41-100		“ИЕК”	шт.	485		

Примітки:

- Всі артикули обов'язково уточнити по місцю при виконанні замовлення;
- У випадку відсутності в наявності чи знятті з виробництва тих чи інших одиниць продукції замінити їх на аналогічне обладнання і погодити з авторами проекту;
- Акcesуари підібрати в процесі здійснення авторського нагляду;
- Фактура вимикачів розеток (колір рамки і клавіш Вробник) уточнюється в проекті дизайну і інтер'єрів;
- Типи світильників уточнюється в проекті дизайну і інтер'єрів.
- Перелік світильників та люстр – дивись проект дизайну і інтер'єрів.

						01/14/19-ЕТР.С			
						Проект адаптації магазину “Секунда” в ТРЦ “БЛОКБАСТЕР”, за адресою: м. Київ, вул.Степана Бандери, 36			
Зм.	Кільк.	Арк	№ док	Підпис	Дата				
Директор	Білик					Електротехнічні рішення	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробив	Павлишин						Р П	1	1
						Специфікація обладнання, виробів та матеріалів	ПП “АРТ Простір”		